

Alcatel-Lucent Enterprise Tastenerweiterungsmodul ALE-120

Das Tastenerweiterungsmodul ALE-120 von Alcatel-Lucent Enterprise ist ein elegantes Zubehör mit Farbdisplays, das die Funktionen der Telefone der Enterprise-Reihe erweitert.

Überwachen Sie alle Leitungen Ihres Kundenservice auf einen Blick mit diesem Modul mit 24 programmierbaren Tasten. Das Modul kann bis zu drei virtuellen Seiten mit LEDs für jede Seite anzeigen. Es wird über den USB-C-Anschluss des Telefons oder über ein externes Netzteil angeschlossen und mit Strom versorgt¹.



ALE-120 Tastenmodul

Die Farbdisplays sind leicht ablesbar und die Programmierung der Tasten erfolgt elektronisch, um die Verwaltung zu vereinfachen. Das ALE-120 ist mit den Telefonen der Enterprise-Reihe (ALE-300, ALE-400 und ALE-500) kompatibel, die mit ALE-Kommunikationssystemen im proprietären Modus (NOE) oder SIP verbunden sind.

Eigenschaften	Vorteile
Zwei 2,8-Zoll-Farbdisplays	Leicht zu lesen und mit erweiterten Anpassungsmöglichkeiten (Hintergrundbild, Schriftfarbe und mehr)
2x 12 physische Tasten mit LEDs, direkte Seitenauswahl über das Touchpad am unteren Rand des Farbdisplays	Bis zu 3 virtuelle Seiten pro ALE-120-Tastenerweiterungsmodul auf OmniPCX® Enterprise und bis zu 2 Seiten auf OXO Connect und OXO Connect Evolution
Einfache Verwaltung	Tasten können zentral verwaltet werden, um die Verwaltung von ALE-Kommunikationssystemen zu erleichtern.
Stromversorgung über das Telefon	Das Modul wird über einen speziellen USB-C-Anschluss auf der Rückseite der Telefone angeschlossen und mit Strom versorgt ¹ .
Kaskadierte Module	Bis zu 3 unterstützte Erweiterungsmodule, um die Kapazität für physische Tasten zu erhöhen

¹ Optionaler Netzadapter je nach Kontext erforderlich

Technische Daten

Physikalische Merkmale

- Höhe: 214 mm (8.4 Zoll)
- Breite: 110 mm (4.3 Zoll)
- Tiefe: 155 mm (6.1 Zoll)
- Gewicht: 780g (1.72 lb) mit Fußständer
- Farbe: Neptunblau¹
- Stufenlos verstellbarer Fußständer von: 0° bis 60°

Display

- 2x 2,8-Zoll-LCD-Farbbildschirm
- 240 x 320 pixel

Tasten

- 2x 12 physische Tasten mit LED
- 1 Touchpad mit Seitenanzeige

Konnektivität

- 3x USB-C-Anschlüsse
 - Linker USB-C-Anschluss für die Verbindung zum Telefon oder einem zweites Modul ALE-120
 - Mittlerer USB-C-Anschluss für den Anschluss des externen Netzteils (5V/3A)
 - Rechter USB-C-Anschluss für den Anschluss eines zusätzlichen ALE-120, USB-Headset, USB-Stick oder BT-Dongle
- Unterstützt bis zu 3 Tastenmodule. ALE-120-Tasten in Kaskade mit einer externer Stromversorgung

Umweltbedingungen

- Betriebstemperatur : -5 °C bis +55°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% à 85%
- Lager-/Transporttemperatur: -25 °C bis +70°C

Programmierbare Tasten

- OmniPCX Enterprise, bis zu 72 programmierbare Tasten (NOE)
 - Einzelnes ALE-120, bis zu 3 Seiten
 - Kaskadenmodul, Unterstützung von bis zu einer Seite pro ALE-120
- OXO Connect, OXO Connect Evolution, bis zu 144 programmierbare Tasten
- Unterstützung von bis zu 2 Seiten pro ALE-120

Protokolle und erweiterte Kommunikation

- IP NOE oder SIP²
- OmniPCX Enterprise
- OXO Connect, OXO Connect Evolution

Sicherheit

- IEC/EN 62368-1
- UL/CSA 62368-1

EMC

- EN 55032 Class B
- 47 CFR Part 15 B Class B
- ICES-003 Class B
- EN 55035
- EN 61000-6-1 (Störfestigkeit für Wohnumgebungen und kommerziell)
- EN 61000-6-2 (Störfestigkeit für den Einsatz in industrielle Umgebungen)
- EN 61000-6-3 (Emission für Wohnumgebungen und kommerziell)
- EN 61000-6-4 (Emission für industrielle Umgebungen)
- IEC 60945 (Seefahrt)
- IEC 62236-4 (Eisenbahn)
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Stromversorgung

- Stromverbrauch Ruhemodus - Aktiv (ohne USB): 1.1W – 1.4W
- Das Telefon mit einem ALE-120 erfordert die Aktivierung des Power-Boost-Modus³
- Ein einzelner ALE-120 wird vom Telefon mit Strom versorgt, zusätzliche ALE-120 benötigen ein externes USB-C 5V/3A⁴ Netzteil

Öko-Design

- RoHS 2011/65/EU
- China RoHS GB/T 26572
- WEEE 2012/19/EU
- REACH 1907/2006
- POP 2019/1021

Bestellinformationen

- 3ML37120AB ALE-120 erweiterbares Tastenmodul

Zubehör

- 3ML37190xx 5V/3A USB-C-Netzteil
- 3ML37145AB ALE-145 Anpassungsset Grau
- 3ML37145AC ALE-145 Anpassungsset Blau
- 3ML37145AD ALE-145 Anpassungsset Rot

Das Produkt wird ausgeliefert mit


- ALE-120 erweiterbares Tastenmodul (default farbe, Neptune)
- 1x Befestigungsset
- 1x Verschluss-Set
- 1x USB-C auf USB-C Kabel
- Sicherheits- und Regulierungsdatenblatt



ALE-400 mit ALE-120 im NOE-Modus



ALE-120 mit Anpassungsset Farbe ALE-145



ALE-120 von hinten gesehen
3x USB-C-Anschlüsse

¹ Die Standardfarbe ist Neptun.

² Unterstützung von ALE-120 im SIP-Modus in einer späteren Version.

³ Telefon im Power-Boost-Modus wechselt in Klasse 3 oder benötigt eine externe Stromversorgung.

⁴ Bitte beachten Sie die Technische Mitteilung TC3009.

